



PM5005

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ



40 w x 2ch

CURRENT
FEEDBACK

SYSTEM
REMOTE

METAL
FRONT

BUS

A-B

MM
Phono

PURE
DIRECT

green standby
eco friendly

Nouveau dans la collection MARANTZ, cet excellent intégré d'entrée de gamme bouscule les traditions. C'est le seul dans sa catégorie qui offre la technologie à contre-courant, qui est normalement utilisée pour les produits de gamme supérieure. Cette technologie procure la capacité à amplifier tous les signaux audio sans s'écrouler tout en gardant une scène sonore de haut niveau avec une précision accrue. Nous l'avons encore améliorée en utilisant des composants séparés et triés sur le volet. Sa nouvelle façade élégante incorpore des nouveaux sélecteurs de fonctions par rapport à l'année précédente. En plus de tout cela nous proposons maintenant une nouvelle télécommande et un mode basse consommation en veille ainsi que la fonction arrêt automatique. La fonction première de cet amplificateur est d'offrir 40W par canal sous 8 ohms et 55 sous 4 ohms, et d'inclure un châssis renforcé en métal pour assurer la rigidité du coffret. Il est équipé d'une entrée PHONO MM, ainsi que la fonction SOURCE DIRECTE pour éliminer les signaux non désirés dans la modulation. Sans l'ombre d'un doute, le PM5005 place la barre très haute, avec un grand Son et des fonctionnalités étonnantes pour un appareil d'entrée de gamme.

Caractéristiques principales

- Technologie de contre-réaction de courant
2 x 40 W / 8 ohms RMS
- Entrées/sorties plaquées or, y compris l'entrée Phono (MM)
- Circuits HDAM-SA3 exclusifs de Marantz
- Composants audio sélectionnés pour leur haute qualité
- Circuit d'amplification indépendant
- Contrôle de la tonalité et fonction Source Direct
- Bornes d'enceintes de haute qualité (A / B commutables)
- Sortie Casque
- Télécommande pour piloter l'amplificateur, le lecteur CD et le lecteur réseau

EAN

EU PM5005/N1B 4951035051146 Black
PM5005/N1SG 4951035051139 Silver-Gold

www.marantz.fr

because music matters

PM5005

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ



FONCTIONNALITÉS	PM5005
Canaux	2
Technologie contre-réaction de courant	•
Égaliseur phono : Standard	•
Version HDAM	SA3, SA2
Transformateur toroïdal	•
Composants audio haute qualité	•
Balance / Basses / Aigus / Loudness	• / • / • / •
DIVERS	
Alimentation linéaire du mécanisme	•
Source Direct	•
Mode veille	•
ENTRÉES/SORTIES	
Entrées audio	6
Entrée phono : MM	•
Sorties audio	2
Borne RCA plaquée or	•
Enceinte A/B	•
Bornes d'enceintes :	transparentes, de type à vis
Nombre de bornes	4
D-Bus	•
Sortie casque	•

SPÉCIFICATIONS	
Puissance de sortie (8/4 ohms RMS)	40 W / 55 W
Réponse en fréquence	10 Hz – 50 kHz
Taux de distorsion harmonique	0,05 %
Coefficient d'amortissement	100
Sensibilité de l'entrée : MM	2,2 mV/47 kohms
Rapport signal/bruit : MM	83 dB
Sensibilité de l'entrée : haut niveau	200 mV /20 kohm
Rapport signal/bruit : haut niveau	102 dB (entrée 2 V)
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / argent-or	• / •
Façade en métal	•
Consommation électrique	110 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Télécommande	RC002PMCD
Fonction de commande à distance du système	•
Dimensions maximales (L × P × H)	440 x 370 x 105 mm
Poids	6,7 kg

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.

Le partenaire idéal CD5005



Lecteur CD