


# ELECTRA SW 1000 Be




## Fiche Produit

Processeur numérique 24 bits, amplificateur BASH® 600 W, woofer "W" de 33 cm, l'Electra SW 1000 Be offre des prestations de haut niveau avec une coupure à 18 Hz et une puissance sonore de 119 dB. Le SW 1000 Be bénéficie dorénavant d'un blocage de la télécommande lorsque des conflits infrarouges apparaissent avec d'autres boîtiers.



Black Lacquer



Ebene

### Points-clés

- Enceintes et haut-parleurs "Made in France"
- Rapport encombrement / performances poussé pour une intégration optimale

Type	Caisson de grave amplifié bass-reflex
Haut-parleurs	Grave 33 cm "W"
Réponse en fréquence (+/- 3 dB)	20 Hz - 150 Hz
Réponse à - 6 dB	18 Hz
Fonctionnalités subwoofer	Filtrage actif 50 à 150 Hz 24 dB/oct., subsonique à 48 dB/oct. paramétrable, phase variable, modes Night et Boost paramétrables, 3 mémoires utilisateurs, entrées LFe / Stéréo / Numérique.
Puissance ampli recommandée	Amplificateur BASH® 600 W (750 W max.)
Dimensions (H x L x P)	535 x 500 x 432 mm
Poids	42 kg